



					Interrupteurs différentiels IID								
largeur en pas de 9 mm	tension d'emploi (Ue) V CA	type	calibre (A)	sensibilité (mA)									
				10	30	100	300	300					
<b>bi</b>													
	4	230-240	AC	25	A9R10225	A9R11225	-	A9R14225	-				
				40	-	A9R11240	A9R12240	A9R14240	-				
				63	-	A9R11263	A9R12263	A9R14263	A9R15263				
				80	-	A9R11280	-	A9R14280	A9R15280				
				100	-	A9R11291	-	A9R14291	A9R15291				
				<b>Asi</b>									
				25	-	A9R31225	-	-	-				
				40	-	A9R31240	-	-	-				
				63	-	A9R31263	-	-	A9R35263				
				100	-	-	-	-	A9R35291				
				<b>tétra</b>									
					8	400-415	AC	25	-	A9R11425	-	A9R14425	-
								40	-	A9R11440	A9R12440	A9R14440	A9R15440
								63	-	A9R11463	A9R12463	A9R14463	A9R15463
80	-	-	-					A9R14480	A9R15480				
100	-	-	-					A9R14491	A9R15491				
<b>Asi</b>													
25	-	A9R31425	-					-	-				
40	-	A9R31440	-					-	A9R35440				
63	-	A9R31463	-					A9R34463	A9R35463				
80	-	-	-					-	A9R35480				
100	-	-	-					-	A9R35491				

**Nota** : La version 30 mA participe à une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 mA sélectif ou un dispositif différentiel 300 mA (ID ou Vigi) placés en amont.

## Auxiliaires

type		largeur en pas de 9 mm	seuil	tension	références
auxiliaires de déclenchement	iMN	2	230 V CA	48 V CA/CC	A9A26960
				115 V CA 400 Hz	A9A26959
				230 V CA	A9A26963
				380 à 415 V CA	A9A26971
				275 V 230 V CA	A9A26979
	iMSU	2	250 V	230 V CA	A9A26979
				230 V CA	A9A26479
				110 à 415 V CA	A9A26946
				110 à 130 V CC	A9A26948
				48 V CA/CC	A9A26947
auxiliaires de signalisation	iOF	1	240 à 415 V CA	24 à 130 V CC	A9A26924
				240 à 415 V CA	A9A26927
				24 à 130 V CC	A9A26929
				240 à 415 V CA	A9A26929
				24 à 130 V CC	A9A26897
auxiliaires de ré-enclenchement	ARA	4	2P	A9C70332	
			4P	A9C70334	
			230 VCA	A9C70334	

(1) Les références A9A26979 et A9A26479 sont remplacées par la référence A9A26500 à partir de juin 2012.

## Règle de montage

Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de l'interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur gauche. Le tableau ci-dessous présente l'ordre et le nombre maximum d'auxiliaires pouvant être installés sur un interrupteur-sectionneur.

auxiliaires de signalisation		auxiliaires de déclenchement		ré-enclencheur	interrupteur différentiel IID
1 iOF/SD+OF ou iOF+SD24	+ 1 iOF/SD+OF	+ 1 iMX+OF ou iMN	-	-	IID
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	+ 2 iMX+OF ou iMN	-	-	
-	+ 1 iOF+SD24	+ 2 iMX+OF ou iMN	-	-	
-	-	3 iMSU	-	-	
-	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF ou iOF+SD24	+ 1 iMX+OF ou iMN ou iMSU	+ ARA	-	-
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	-	-	-	-

Toute l'information sur les auxiliaires ► page F120

## Accessoires

type	caractéristiques	références
platine débrochable	pour IID ≤ 63 A, commander 1 par pôle	A9A27003
dispositif de cadenassage		A9A26970
cache-vis	20 x 4 pôles (découpables)	A9A26981
cache-bornes	2 pôles (pour un IID 4P commander 2 fois la référence)	A9A26976
cloison interpôle		lot de 10 A9A27001
intercalaire		A9A27062
bornes multicâbles	pour 3 câbles en cuivre	lot de 4 19091
		lot de 3 19096
borne Al 50 mm <sup>2</sup>		lot de 1 27060
connexion à vis pour cosse à œil		lot de 8 27053
repères encliquetables		► page F123

Toute l'information sur les accessoires  
► page F122