



- Dimensions
- Compléments techniques

Commandes centralisées

commande générale
jusqu'à 4 groupes

commande de groupe



Blanc	S520564	S520563
Alu	S530564	S530563
fonction	met en œuvre 2 états mémorisés des groupes connectés à cette commande générale	met en œuvre 4 états mémorisés des charges connectées à cette commande de groupe : ON, OFF et 2 scénarios
raccordement	3 à 6 fils : phase + neutre + 1 à 4 fils pilote PlusLink®	2 fils : phase + 1 fil pilote PlusLink® (sans neutre)
signalisation	LED à fonction programmable au choix : - témoins (rouge) - localisation (vert)	-
nombre de commandes locales	4 groupes de 10 maximum	10 maximum
tension d'utilisation	230 VCA - 50/60 Hz	

Auxiliaire de protection



référence	CCTDT5130
fonction	à utiliser lorsque les commandes Odace + sont protégées par plusieurs disjoncteurs. Permet de sectionner le fil pilote automatiquement
raccordement	avec neutre 1,5 à 2,5 mm ² , rigide ou souple avec ou sans embout
tension d'utilisation	230 VCA - 50/60 Hz
encombrement	2 pas de 9 mm


Commandes locales

volets-roulants

éclairage
variateurs
standard

avec mémorisation
de 2 états

interrupteurs électroniques
toutes charges
standard



Blanc	S520562	S520560	S520565	S520561	S520566
Alu	S530562	S530560	S530565	S530561	S530566
fonction	appui long ou court pour une montée/descente partielle ou totale	appui long ou court pour une variation ou allumage/extinction	● "S1" et "S2" : commandes des charges raccordées selon 2 états mémorisés ● et : appui long ou court pour une variation ou allumage/extinction	allumage/extinction	allumage/extinction
charges commandables	lampe à incandescence halogène 230 V	50-420 W	50-420 W	2200 W	50-420 W
	lampe halogène TBT avec transfo électronique	50-420 VA		2000 W	50-420 W
	lampe halogène TBT avec transfo ferromagnétique	-		1050 VA	50-420 VA
	lampe fluocompacte	-		1050 VA	50-420 VA
	lampe à LED	-	selon lampe ► page K54	100 VA	-
	lampe fluorescente parallèle compensée	-		100 W	-
	moteur	1000 W (1 moteur maximum) 5 A cos φ = 0,6		10 A, 140 μF	-
protection intégrée	-	court-circuit et surcharge		-	court-circuit et surcharge
auxiliaires raccordables	-	10 boutons-poussoirs sans voyant maximum			
raccordement	4 fils (dont neutre) 1,5 à 2,5 mm ² , rigide ou souple avec ou sans embout	2 fils (sans neutre)		3 fils (dont neutre)	2 fils (sans neutre)
signalisation	LED à fonction programmable au choix : - témoins (rouge) - localisation (vert)				
tension d'utilisation	230 VCA - 50/60 Hz				

Exemples d'application ► page K34