



Argus Presence



fonction	<ul style="list-style-type: none"> ● détection de mouvements de très faibles amplitudes, une dizaine de centimètres (exemple : personne travaillant assise devant un bureau). ● commande de l'éclairage : <ul style="list-style-type: none"> ○ marche si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé. ○ arrêt si l'apport extérieur de lumière devient supérieur au seuil, même en cas de mouvement. 				
	détecteurs maîtres				détecteur esclave
	toutes charges 1 canal	toutes charges 2 canaux	pour lampes fluo avec interface 1-10 V	pour lampes avec interface DALI	compatible avec tous les détecteurs maîtres
	<ul style="list-style-type: none"> ● commutation d'une ou deux sorties. ● déclenchement externe via une entrée PlusLink ou poussoir mécanique. ● déclenchement : <ul style="list-style-type: none"> ○ dépendant de la luminosité sur le canal 1, ○ indépendant de la luminosité sur le canal 2 		<ul style="list-style-type: none"> ● commutation et variation pour un éclairage constant. ● déclenchement externe via une entrée PlusLink ou poussoir mécanique. 	<ul style="list-style-type: none"> ● commutation et variation pour un éclairage constant. ● déclenchement externe via une entrée PlusLink. ● protection contre les surcharges et les courts-circuits. ● fonction mémoire. 	<ul style="list-style-type: none"> ● envoie l'information de détection sur 4 sorties PlusLink. ● déclenchement indépendant de la luminosité.
références	MTN5510-1119 (1)	MTN5510-1219 (1)	MTN5510-1419 (1)	MTN5510-1519 (1)	MTN5570-1019 (1)
charges pilotables (par canal)	incandescent	2200 W	-	-	relais l'ordre de détection vers 1 à 4 détecteurs maîtres qui pilotent les charges sur 4 liens PlusLink
	halogène 230 V CA	2000 W	-	-	
	halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique	500 VA	-	-	
	transformateur électronique	1050 W	-	-	
	charge capacitive	10 A, 140 µF	-	-	
	lampe fluocompacte	100 VA	-	-	
	moteur	1000 VA	-	-	
	ballasts électroniques 1-10 V	-	25 maxi	-	
	ballasts électroniques DALI	-	-	15 maxi	
installation	plafond ou faux plafond avec boîte d'encastrement Ø 67 mm				
angle de détection	360°				
portée/rayon à hauteur de 2,5 m	7 m				
utilisation	intérieure				
degré de protection	IP 20				
réglage	sensibilité	réglable en continu			
	seuil de luminosité	réglable en continu entre env. 10 et 1000 lux			
	temporisation	Canal 1 : réglable en continu entre environ 10 s et 30 min Canal 2 : réglable en continu entre environ 5 min. et 2 h			
alimentation	220/230 V CA, 50/60 Hz				
raccordement	3 fils (avec neutre) câble 2 x 2,5 mm² maxi				
protection	un auxiliaire de protection réf. CCTDT5130 est à utiliser lorsque différents détecteurs sont reliés entre eux par un fil pilote PlusLink, mais protégés par plusieurs disjoncteurs. Il permet de sectionner le fil pilote automatiquement				
température de fonctionnement	-15...+40 °C				
courant nominal	10 A, cos φ = 0,6	10 A, cos φ = 0,6 14 A maxi sur la somme des 2 canaux	10 A, cos φ = 0,6	-	-
courant de commande	-	-	50 mA maxi	-	-
courant de sortie	-	-	-	30 mA maxi 15 VCC	-
capacité	-	-	-	jusqu'à 6 détecteurs DALI sur une ligne de 64 ballasts électroniques DALI maxi et 300 m de câble maxi.	-
compatible avec l'offre Odace + via le fil pilote PlusLink® ► page B16	peut recevoir un ordre (marche/arrêt forcé et retour en mode auto) via une entrée depuis une commande de groupe Odace + (réf. S5x0563)				

(1) Début de commercialisation juin 2013 →

Accessoires



fonction	Boîte pour montage en saillie	Télécommande infrarouge (ON-OFF et variation sur détecteur 1-10V et DALI)
références	MTN550619	MTN570222
	diamètre : 105 mm	portée jusqu'à 20 m, alimentation : 2 piles (LR 03, AAA) non fournies.