









Unica RF, Odace / Alvaïs RF

Commandes volets-roulants

Combinés volets-roulants (récepteur + émetteur)

fonction	Récepteur : fait office de va-et-vient, commande le(s) volet(s)-roulant(s) qui lui est (sont) raccordé(s) selon les ordres reçus depuis des émetteurs (intègre des touches de commande locale). Émetteur : peut également donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil (commande centralisée).			
	<p>Unica</p>  <p>poussoir 2 ou 4 boutons</p>	<p>Odace</p>  <p>poussoir 2 ou 4 boutons</p>	<p>Alvaïs</p>  <p>poussoir 2 ou 4 boutons</p>	 <p>poussoir 4 boutons avec fonction verrouillage</p>
référence	Alu MGU3.574.30  Graphite MGU3.574.12 	Blanc S520574  Alu (1) S530574 	Blanc ALB81850	Blanc ALB81851
charges commandables	moteurs tubulaires monophasés 230 V CA pour volet-roulant avec ou sans contacteurs de fin de course			moteurs tubulaires monophasés 230 V CA pour volet-roulant avec de fin de course mécanique uniquement
	3 A - 690 W			0,1-2 A, 25-460 W. charge minimum : 25 W
tension d'utilisation	110/230 V CA			230 V CA
connexion	3 fils (avec neutre)			2 fils (sans neutre)
caractéristiques	<p>permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la commande locale du volet-roulant ou store qui lui est connecté grâce aux boutons-poussoirs en façade ● la commande à distance de ce volet-roulant ou store depuis un autre émetteur RF ● le pilotage à distance de plusieurs récepteurs RF. 			<p>les touches du haut permettent une commande locale. Celles du bas verrouillent temporairement le volet-roulant (par exemple si la personne souhaite dormir). La LED indique l'état du verrouillage.</p>
	-			Autres couleurs (Anthracite, Sable) : kit d'enjoliveurs à commander séparément ► page C26
	temporisation de sécurité électrique : coupure automatique au bout de 2 minutes			protection électronique contre la surcharge et la surchauffe contre les courts-circuits et les dommages dus à des charges inappropriées.
support de fixation	à commander séparément ► page B17	intégré au produit	intégré au produit	à commander séparément ► page C26
accessoires livrés	1 grand enjoliveur, 2 petits enjoliveurs, 1 jeu de symboles.		1 touche haut/bas (commande locale) 1 touche double flèches (commande centralisée) 1 jeu de cache	1 touche haut/bas avec voyant 1 touche cadenas ouvert/fermé 1 petit cache

(1) Début de commercialisation Avril 2011 →

Exemple de mise en œuvre ► page K34