



Principales

| | |
|--|---|
| Design | Unica Top - Unica Class |
| Type de produit ou de composant | Interrupteur à bascule |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Utilisation de l'interrupteur | Commutateur |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Lampe néon ambre connectée intérieurement |
| Courant assigné d'emploi | 16 AX 250 V c.a. 50/60 Hz |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Teinte de couleur de la plaque du | Aluminium cache |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Type d'interrupteur | À 2 voies |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjoliveur |
| Voyant lumineux | Témoin lumineux au néon, couleur : ambre, consommation de courant : 1 mA, augmentation de la température : 15 °C |
| Mode de raccordement | Vis |
| Section de câble | <= 4 mm ² souple câble <= 4 mm ² rigide câble |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos φ = 0.3 |
| Durée de vie électrique | 5000 cycles |
| Résistance d'isolement | >= 5 mOhm/500 V |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) pour couvercle de mécanisme ASA + PC pour couvercle de mécanisme |
| Profondeur d'encastrement | 21 mm |
| Profondeur | 33 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Masse du produit | 0,0268 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tenue diélectrique | >= 2000 V |
| Normes | Directive CEM EN 60669-1 Directive BT |
| Température de fonctionnement | 25...35 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 0...50 °C |
| Degré de protection IK | IK01 |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

