

Détection de mouvements

Argus Standard	120	360	360	360
fonction	<ul style="list-style-type: none"> ● détection de mouvements d'amplitude de plusieurs mètres. Exemple : personne se déplaçant. ● commandent la marche de l'éclairage si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé ● commandent l'arrêt de l'éclairage après le dernier déplacement détecté, au terme d'une temporisation pré-réglable ● raccordable à un poussoir mécanique pour activer ou désactiver une marche forcée de 6 h (dîner sur une terrasse...) 			
références	CCT56P004	CCT56P008	CCT56P001	CCT56P002
puissance	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
d'éclairage	900 W	800 W	1000 W	1000 W
halogène 230 V CA	250 VA	315 VA	250 VA	315 VA
halogène avec transfo électronique	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA
halogène avec transfo ferromagnétique	200 VA	250 VA	200 VA	250 VA
tube fluorescent	3 x 23 W	4 x 23 W	3 x 23 W	4 x 23 W
fluocompacte	21 µF (6A)	28 µF (6A)	21 µF (6 A)	28 µF (6 A)
charge capacitive (compter 6 à 8 µF par lampe)	14 µF (10A)	21 µF (10A)	14 µF (10 A)	21 µF (10 A)
autres types d'éclairage (ou puissances supérieures)	relayage obligatoire			
installation	murale ou plafond (en angle ouvert ou fermé avec accessoire fourni)		encastré en faux-plafond	plafond
angle de détection (valeur maxi ajustable avec des segments plastiques fournis)	120°	360°	360°	360°
portée/rayon à hauteur de 2,5 m (mouvements)	12 m		4 m	
utilisation	intérieure ou extérieure	intérieure ou extérieure	intérieure	intérieure
degré de protection	IP 55	IP 55	IP 20	IP 20
réglage	temporisation	3 s... 30 min	5 s... 20 min	5 s... 10 min
seuil de luminosité	5... 2000 lux			
alimentation	220... 240 V CA - 50 Hz			
consommation	< 2 W	< 2,5 W	< 2 W	< 2 W
température de fonctionnement	-15...+40 °C			
courant nominal (maxi)	10 A - 230 VCA - cos φ = 0,6			