



+ d'infos :

- Dimensions
- Degré de protection

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-H25**

### coffrets 18 modules

compatible  
Distri'clac XE

Borniers phase/neutre inclus



### coffrets 24 modules

compatible  
Distri'clac XE



### coffrets d'interface (1) associables avec les coffrets 24 modules

livré avec un kit d'association



coffrets 18 modules				coffrets 24 modules						coffrets d'interface (1)		
1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées	5 rangées	6 rangées	1 rangée	2 rangées	3 rangées
PRA13751	PRA13752	PRA13753	PRA13754	PRA10265W	PRA10266W	PRA10267W	PRA10268W	PRA10269W	PRA10270W	PRA06124W	PRA06224W	PRA06324W
36	72	108	144	48	96	144	192	240	288	-	-	-
18	36	54	72	24	48	72	96	120	144	-	-	-
300	450	600	750	300	450	600	750	900	1050	300	450	600
426				550						200		
123				144						134		
90 A	90 A	125 A	125 A	125 A	125 A	160 A	160 A	160 A	160 A	160 A	160 A	160 A
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit 7 modules blanc par rangée (réf. PRA91065) ▶ page H29		
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
5 Ph + 5 N	7 Ph + 7 N	7 Ph + 7 N	7 Ph + 7 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Ph + 1 N	1 Ph + 1 N	1 Ph + 1 N	1 Ph + 1 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	8	10	6	8	8	10	10	11	-	-	-
1	2	2	2	1	2	2	3	3	3	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
2 (25)	2 (25)	2 (25)	2 (25)	1 (32)	1 (32)	1 (32)	1 (32)	1 (32)	1 (32)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
PRA15118	PRA15218	PRA15318	PRA15418	PRA15124	PRA15224	PRA15324	PRA15424	PRA15524	PRA15624	-	-	-
PRA16118	PRA16218	PRA16318	PRA16418	PRA16124	PRA16224	PRA16324	PRA16424	PRA16524	PRA16624	PRA07118	PRA07218	PRA07318
				177 mm								

Nota : possibilité d'installer les interrupteurs Interpact modulaires INS40 à INS160 A ou les NG160 sur rail symétrique dans les coffrets 13, 18 et 24 modules, équipés ou non d'une porte.

### Coffrets 24 modules + coffrets d'interface

PRA10265W + PRA06124W	PRA10266W + PRA06224W	PRA10267W + PRA06324W	PRA10268W + PRA06124W + PRA06224W	PRA10269W + PRA06224W + PRA06224W	PRA10269W + PRA06124W + PRA06324W	PRA10270W + PRA06224W + PRA06324W