

# Voyants iLL Ronfleurs iRO, sonneries SO'clik

Voyants compatibles Prodis	iLL simples voyants					doubles voyants		clignoteur	voyant de présence de tension triphasée
12...48 V CA/CC	A9E18330	A9E18331	A9E18332	A9E18333	A9E18334	-	A9E18335	-	-
110...230 V CA	A9E18320	A9E18321	A9E18322	A9E18323	A9E18324	A9E18325	-	A9E18328	A9E18326
230...400 V CA (3 phases)	-	-	-	-	-	-	-	-	A9E18327
couleur	rouge	vert	blanc	bleu	jaune	vert / rouge	rouge / vert	blanc / blanc	rouge / rouge / rouge
schéma									
largeur en pas de 9 mm	2								
conformité aux normes	EN 60947-5-1								CEI 73 et CEI 1000-4
voyant à DEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>● consommation par voyant : 0,3 W</li> <li>● durée de vie utile : 100 000 heures à efficacité lumineuse constante</li> <li>● voyant ne nécessitant pas de maintenance (DEL non interchangeable)</li> </ul>								
fréquence du clignoteur	-							2 Hz	-
temp. de fonctionnement	-35 °C... +70 °C								
raccordement	bornes à cage pour câble rigide ou souple, avec ou sans embout jusqu'à 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , vis à empreinte +/-, Pozidriv n° 1								
installation	compatible avec le système de distribution Prodis ► page F94								

Ronfleurs	iRO	
références	A9A15322	A9A15323
tension	230 V CA	8/12 V CA
largeur en pas de 9 mm	2	
niveau sonore	70 dBA	
consommation	5,5 VA	3,6 VA
raccordement	bornes à cage pour câble 4 mm <sup>2</sup>	

Sonneries	SO'clik	
références	16836	16837
tension	230 V CA	8/12 V CA
largeur en pas de 9 mm	2	
niveau sonore	80 dBA	
consommation	5,5 VA	3,6 VA
raccordement	bornes à cage pour câble 4 mm <sup>2</sup>	

Transformateurs de sécurité ► page G31