

















Unica RF, Odace / Alvaïs RF


Commandes variation

Combinés variateur (récepteur + émetteur)

fonction		Récepteur : fait office de va-et-vient, commande la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis les émetteurs (intègre des touches de commande locale). Émetteur : peut également donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil.		
		Unica 	Odace 	Alvaïs 
référence		Alu MGU3.573.30  Graphite MGU3.573.12 	Blanc S520573  Alu S530573 	Blanc ALB81816 Blanc ALB81811
charges admissibles	lampes 230 V AC à incandescence	20-315 W	20-315 W	20-250 W
	lampes halogènes 230 V AC	20-315 W	20-315 W	20-250 W
	lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. ferromagnétique (non torique) ou transfo. électronique	20-315 VA	20-315 VA	20-250 W
	lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique	20-270 VA	20-270 VA	-
caractéristiques		connexion 2 fils (phase, variateur) protection électronique contre la surcharge et la surchauffe et contre les courts-circuits et les dommages dus à des charges inappropriées.		
support de fixation		à commander séparément  page B17	intégré au produit	autres couleurs (Anthracite, Sable) : kit d'enjoliveurs à commander séparément  page C26 à commander séparément  page C26
accessoires livrés		1 grand enjoliveur 2 petits enjoliveurs 1 jeu de symboles.	-	2 touches O/I 2 touches haut/bas 1 jeu de cache

Récepteurs variation

fonction		Commande la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis des émetteurs.		
				
références		CCT1A023	ALB81821	ALB81831
charges admissibles	lampes 230 V AC à incandescence	250 W	20-250 W	20-250 W
	lampes halogènes 230 V AC	250 W	20-250 W	20-250 W
	lampes halogènes 230/12 V CA avec transfo. ferromagnétique (non torique) ou transfo. électronique	250 VA	20-250 W	20-250 W
	lampes halogènes 230/12 V CA avec transformateur torique	250 VA	-	-
	lampes 230 V CA fluo-compactes prévues pour la variation	-	20-100 W (2)	20-100 W (2)
	moteurs, ventilateurs 230 V CA	250 W	-	-
caractéristiques		protection électronique contre la surcharge et la surchauffe et contre les courts-circuits et les dommages dus à des charges inappropriées.		
		intègre des touches de commande locale	autres couleurs (Anthracite, Sable) : enjoliveurs à commander séparément  ci-contre	-

(1) Début de commercialisation Avril 2011 .
(2) Nous consulter.

Exemple de mise en œuvre  page K34

Accessoires



Enjoliveurs pour modules encastrés
Blanc **ALB81871**
Anthracite **ALB82771**
Sable **ALB82871**