




## télérupteurs **auxiliarisables à fonction auxiliaire intégrée**

	<b>TLc</b> commande centralisée	<b>TLm</b> commande maintenue	<b>TLs</b> signalisation à distance
<b>auxiliaires électriques</b> ▶ pages G16 et G17			
	permet la commande centralisée d'un groupe de télérupteurs TLc, tout en conservant la commande impulsionnelle locale	fonctionne sur ordres maintenus émanant d'un contact inverseur (commutateur, interrupteur horaire, thermostat) ; la commande manuelle est inopérante	permet la signalisation à distance de son état de fonctionnement

références					
calibre	16 A				
tension de commande	V CA	230	48	24	
	V CC (1)	-	-	-	
		<b>15518</b>	<b>15526</b>	<b>15525</b>	
			<b>15516</b>		
			<b>15517</b>	<b>15528</b>	<b>15527</b>
					

caractéristiques			
largeur en pas de 9 mm	2		
circuit de	uni 250 V CA 50-60 Hz		
puissance Ue	tri 415 V CA 50-60 Hz		
puissance d'appel	19 VA, 38 VA avec ETL		
fréquence de commutation maxi	5 manœuvres/min		
déconnexion de la télécommande	par commutateur		
signalisation	mécanique en face avant par position de la manette		
durée	valeur standard 50 ms		
d'impulsion	valeur conseillée pour automatisme 200 ms		
température d'utilisation	-20 °C à +50 °C		
raccordement	bornes à cage pour câble de 0,5 à 6 mm <sup>2</sup>		
commande locale sur l'appareil	manette marche / arrêt	manette inopérante	manette marche / arrêt
endurance	AC21 200 000 cycles	100 000 cycles	200 000 cycles
électrique	AC22 -	-	100 000 cycles
associations possibles	ETL réf. 15530	■	■
	ATEt	■	■
	ATLz	■	■
	ATL4	■	■
	ATLc (2)	-	■
	ATLs (2)	■	■
	ATLm (2)	-	■
	ATLc+s	■ dont il n'utilise que la fonction signalisation	■ (dont il n'utilise que la fonction signalisation)
	ATLc+c	■	par l'intermédiaire d'un ATLc+s
accessoires			
clips jaunes de rechange	<b>15415</b>		
intercalaires	<b>27062</b>		

(1) Polarité positive sur la borne A2.  
 (2) Ces auxiliaires s'utilisent seuls à droite d'un télérupteur.

accessoires pour télérupteurs	intercalaire	clips jaunes
	permet de réduire l'échauffement des appareils modulaires installés côte à côte et de séparer les dispositifs électromécaniques et électroniques	assurent la liaison mécanique et/ou électrique entre un télérupteur et une extension ETL ou un auxiliaire ATE/ATL (lot de 10 pièces)
largeur	1 pas de 9 mm	-
références	<b>27062</b>	<b>15415</b>

## exemples d'installation

