

LexCom Home Essential

Solutions à composer grade 1

Répartition du téléphone

	DTI (dispositif de terminaison intérieur)	répartiteur téléphonique connexion par bornes à ressort	répartiteur téléphonique connexion par prises RJ45
références	VDIR526002	13413	VDIR326005
fonctions	boîtier servant de frontière entre le réseau de l'opérateur téléphonique/ADSL et le réseau interne au logement. Il permet de tester la ligne France Telecom. Equipement obligatoire selon la NF C 15-100.	permet la redistribution de la ligne téléphonique vers plusieurs prises terminales.	permet la redistribution de la ligne téléphonique vers plusieurs prises terminales. Astuce : il est possible d'utiliser la deuxième sortie du DTI pour raccorder un deuxième répartiteur et ainsi bénéficier du téléphone sur l'ensemble des 8 prises RJ45 des coffrets VDIR390010 ou VDIR390020
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● livré avec réhausse clipsable sur rail symétrique pour positionner le DTI au niveau de la face avant ● largeur : 75 mm ● 1 entrée 2 sorties 	<ul style="list-style-type: none"> ● répartition vers 8 prises ● se clipse sur rail symétrique ● largeur 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● répartition vers 4 prises ● intègre un filtre maître ADSL ● se clipse sur rail symétrique ● largeur 75 mm

Répartition de la télévision via câble coaxiaux

	répartiteurs pour télévision hertzienne, satellite et câblée
références	VDIR327002 VDIR327004
nombre de sorties	2 4
perte de répartition	/862 MHz 4 dB 10 dB /2400 MHz 5 dB 13 dB
passage de courant des sorties vers l'antenne	24 V, 1 A maxi
connecteur	type F
spécificité	bornier pour mise à la terre
accessoires	
lot de 20 écrous M4 clipsables sur rail	03164

Répartition de l'informatique

	switch + support + cordons
références	VDIR323008
fonctions	permet de mettre en réseau l'ensemble des équipements informatiques raccordés aux prises terminales RJ45, et de partager l'accès internet
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● switch : <ul style="list-style-type: none"> ○ 10/100 base-T ○ 8 ports ○ 139 x 66 x 22 mm ● support pour installer le switch dans les coffrets suivants : VDIR390010, VDIR390020 et VDIR511000 ► pages C4 et C5 ● 8 cordons RJ45/RJ45 de 15 cm ● dans le coffret VDIR390020 et VDIR511000, en fonction de l'encombrement de la box, ce switch peut ne pas se monter (Neufbox)