

Cordons pour prises terminales						
	télévision	téléphone	informatique (cordon 2 paires spécifiques)			
						
	VDIR643003	VDIR642102 VDIR642103	VDIR547403 VDIR547404 VDIR547405 VDIR547406			
fonction	connexion entre la prise terminale RJ45 et l'équipement audio-visuel (TV, décodeur TNT, magnétoscope...)	connexion entre la prise terminale et l'équipement téléphonique (téléphone, fax).	connexion pour applications informatiques. Ne pas utiliser d'autres cordons avec le boîtier Alvidis automatique (cordon spécifique 2 paires) : risque de panne sur le téléphone et internet si d'autres cordons sont utilisés.			
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 m ● fiches : IEC mâle + RJ45 ● noir PVC à construction blindée ● balun 75/100 Ω intégré dans la fiche RJ45 ● livré avec adaptateur IEC femelle pour la radio ● câblage : paire 7/8 	2 m 5 m <ul style="list-style-type: none"> ● fiches : RJ11 + RJ45 ● gris PVC non blindé ● 100 Ω ● câblage : paire 4/5 	1 m 2 m 3 m 5 m <ul style="list-style-type: none"> ● fiches : RJ45 + RJ45 (surmoulées et blindées) ● gris blindé, catégorie 6 ● 100 Ω ● câblage : paires 1/2 et 3/6 (dépourvu des paires 4/5 et 7/8) 			

Tripleurs					
	tripleur avec cordons	tripleur seul	cordons seuls informatique	téléphone	télévision
					
	VDIR593000	VDIR573000	VDIR547410	VDIR542110	VDIR643000
fonction	permet de disposer de tous les médias (téléphone, télévision, réseau informatique) sur une même prise terminale				
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● dimensions du boîtier : 29 x 53,5 x 58,8 mm ● composition : <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 boîtier tripleur ○ 1 cordon 2 m, RJ45 / RJ45 (liaison entre le boîtier et une prise murale) Ne pas utiliser ce cordon pour raccorder directement un équipement à la prise murale ○ 3 cordons de liaison boîtier / équipements : RJ45 / coaxial (2 m) + RJ45 / RJ11 (2 m) + RJ45 / RJ45 (2 m) 	<ul style="list-style-type: none"> ● dimensions : 29 x 53,5 x 58,8 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● RJ45 / RJ45 ● longueur : 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> ● RJ45 / RJ11 ● longueur : 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> ● cordon RJ45 / coaxial ● longueur : 2 m

Outils			Coffret
	kit d'installation	dénudeur	pour box ADSL
			
	VDIR580020	VDIR580021	VDIR511000 (1) VDIR511001 (2)
fonction	fournit les outils nécessaires à l'installation et à la mise en œuvre du système.	permet de dénuder les câbles VDI sans abîmer les écrans.	simule les différents signaux d'entrée et permet ainsi de tester l'installation (continuité, court-circuit, inversion).
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 dénudeur ● 1 outil de raccordement ● 1 tournevis plat pour l'ajustement du gain ● 1 tournevis cruciforme pour le montage ● 1 clef pour connecteur F ● 1 pince coupante 	<ul style="list-style-type: none"> ● s'adapte à l'épaisseur de la gaine en tournant dans un sens ou dans l'autre 	<ul style="list-style-type: none"> ● alimenté par le boîtier Alvidis automatique ● composition : <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 injecteur ○ 1 testeur automatique ○ toute la connectique appropriée

(1) Fin de commercialisation → 2^e trimestre 2011. Connecteurs compatibles pour compléter le panneau de brassage : ref. VDIR351651 (lot de 4)

(2) Début de commercialisation 2^e trimestre 2011 → Connecteurs compatibles pour compléter le panneau de brassage : ref. VDIB17725U12 (lot de 12)