





IH horaire	IH journalier	IH journalier	IH journalier + hebdomadaire (le programme peut être appliqué ou non, par 1/2 journée de la semaine)
			
<b>CCT15338</b>	<b>CCT15365</b>	<b>15337</b>	<b>15366</b>
1	1	2	1 + 1
48	48	24	16 + 7
48	48	24	16 + 7
37,5 s	15 min	30 min	45 min + 12 h
96 segments (2)	96 segments (2)	48 cavaliers (3) (4 verts + 4 rouges + 2 blancs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 24 h : 6 cavaliers jaunes (3)</li> <li>● 7 j : 12 cavaliers bleus (4) + 2 rouges (dimanches)</li> </ul>
6	6	6	6
sans	150 h	150 h	150 h
sans	6 ans	6 ans	6 ans
10 A	16 A	16 A	16 A
4 A	4 A	4 A	4 A
230 V CA +10 % / -15%	230 V CA +10 % / -15%	230 V CA +10 % / -15%	230 V CA +10 % / -15%
50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
1 VA	2,5 VA	2,5 VA	2,5 VA
bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	bornes sans vis pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	bornes sans vis pour câble jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>	bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
marche/auto/arrêt	marche/auto/arrêt	-	-
marche/arrêt	marche/arrêt	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
			
-	-	<b>15341</b>	<b>15341</b>