

# Interrupteurs horaires digitaux

## Interrupteur temporel multifonctionnel

interrupteurs horaires et temporel	interrupteurs horaires digitaux					
	IHP	IHP+ compatible Prodis	IHP 1c compatible Prodis	IHP 2c compatible Prodis	IHP+ 1c compatible Prodis	IHP+ 2c compatible Prodis
<p><b>exemples d'application</b> ▶ pages K40 à K47</p>						
	commande automatiquement un circuit en fonction des périodes programmées par l'utilisateur		commande automatiquement un circuit en fonction des périodes programmées par l'utilisateur avec fonctions avancées		commande automatiquement un circuit en fonction des périodes programmées par l'utilisateur avec fonctions avancées et clé de programmation	
références	<b>15854</b>	<b>15837</b>	<b>CCT15850</b>	<b>CCT15852</b>	<b>CCT15851</b>	<b>CCT15853</b>
nombre de canaux	1 canal	1 canal	1 canal	2 canaux	1 canal	2 canaux
période de programmation	24 h/7 jours	24 h/7 jours	24 h/7 jours	24 h/7 jours	24 h/7 jours	24 h/7 jours
nombre de commutations	28	42	56	56	84	84
intervalle mini. entre 2 commutations	mode maintenu mode impulsif	1 min 1 s	1 min -	1 min -	1 min 1 s	1 min 1 s
sauvegarde programme et heure	réserve de marche durée de vie de la pile	3 ans 5 ans	3 ans 5 ans	6 ans 6 ans	6 ans 6 ans	6 ans 6 ans
caractéristiques						
largeur en pas de 9 mm	2	2	5	5	5	5
consommation	2,5 VA	3 VA	4 VA	7 VA	4 VA	7 VA
tension d'alimentation	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %
fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
contact de sortie (cos φ = 1)	inverseur 16 A (250 V CA)	inverseur 16 A (250 V CA)	inverseur 16 A (250 V CA)	inverseur 16 A (250 V CA)	inverseur 16 A (250 V CA)	inverseur 16 A (250 V CA)
entrée	-	-	-	-	1 entrée cde extérieure	2 entrées
afficheur LCD	-	LCD rétro-éclairé	LCD		LCD rétro-éclairé	
alignement	borne à cage pour câble jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>		2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>			
protection	capot pivotant et plombable		capot pivotant et plombable			
spécificités	-	peigne Prodis ▶ page F94	● notice intégrée sous le capot ● peigne Prodis ▶ page F94			
fonctionnalités						
programmation	● programmation intuitive avec 4 touches ● multilingue ● programmation par bloc pour commutations répétitives sur la semaine temporaire ou permanent (accès direct)		● programmation intuitive avec 4 touches ● multilingue ● programmation par bloc pour commutations répétitives sur la semaine ● clé de programmation fournie (IHP+1c et IHP+2c) temporaire ou permanent (accès direct)			
forçage marche/arrêt	temporaire ou permanent (accès direct)		temporaire ou permanent (accès direct)			
fonction	heure été/hiver année bissextile	automatique débrayable	automatique ou manuel			
	période de non fonctionnement	-	-	-	■	■
	simulation de présence aléatoire	-	-	-	■	■
schémas						
accessoires	-	-	-	-	<b>CCT15860</b> : kit de programmation avec clé de programmation, interface, câble et logiciel)	
					<b>CCT15861</b> : clé de programmation pour transférer un programme entre un PC et un IHP+ ou entre deux IHP+)	